

# Panasonic®

N° du modèle

**TH-47LFV5U**

## Mode d'emploi Écran ACL FULL HD





**Français**

Avant de brancher l'appareil, de le faire fonctionner ou de le régler, veuillez lire attentivement toutes ces directives. Conserver ce manuel pour référence future.

**HDMI**

	<b>MISE EN GARDE</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE</b> <b>NE PAS OUVRIR</b>	
<b>AVERTISSEMENT :</b> Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle ni l'arrière. <b>Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour le service après-vente, veuillez consulter un technicien de service agréé</b>		

 Le symbole de l'éclair avec pointe de flèche, dans le triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur que les pièces à l'intérieur de ce produit constituent un risque d'électrocution pour les personnes.

 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** Pour prévenir tout dommage pouvant entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.  
Ne pas placer de récipients avec de l'eau (vase de fleurs, tasses, produits cosmétiques, etc.) au-dessus de l'appareil.  
(y compris sur des tablettes au-dessus, etc.)

**AVERTISSEMENT :** 1) Pour éviter tout choc électrique, ne pas retirer le couvercle. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour le service après-vente, veuillez consulter un technicien de service agréé.  
2) Ne pas retirer la broche de mise à la terre sur la fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches de mise à la terre. Cette fiche ne peut être connectée qu'à une prise de courant avec mise à la terre. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité.  
Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, contactez un électricien.  
Ne pas contourner le dispositif de sécurité que représente la fiche avec mise à la terre.

# Consignes importantes de sécurité

- 1) Veuillez lire ces consignes.
- 2) Veuillez conserver ces consignes.
- 3) Observez tous les avertissements.
- 4) Suivre toutes les directives.
- 5) Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez seulement avec un chiffon sec.
- 7) Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installez selon les consignes du fabricant.
- 8) Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9) Ne pas contourner le dispositif de sécurité que représente la fiche polarisée ou fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large et la broche de mise à la terre sont prévues pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne va pas dans la prise, veuillez consulter un électricien qui la remplacera par une prise aux normes actuelles.
- 10) Protéger le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit ni écrasé, ni coincé, surtout près des fiches, des blocs multiprises et du point de sortie de l'appareil.
- 11) N'utilisez que des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement avec un meuble, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, faire bien attention en déplaçant l'ensemble chariot / appareil pour éviter les blessures résultant d'un renversement.
- 13) Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 14) Pour tout service après-vente, veuillez consulter un technicien de service agréé. Il faut faire réparer l'appareil lors de tout dommage, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, si un objet ou du liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.
- 15) Pour prévenir les chocs électriques, assurez-vous que la broche de mise à la terre sur la fiche du cordon d'alimentation soit correctement branchée.



# ***Cher Client Panasonic***

*Bienvenue dans la famille des clients Panasonic. Nous espérons que vous aurez de nombreuses années de plaisir de votre nouvel écran ACL.*

*Pour profiter au maximum de votre appareil, veuillez lire ces instructions avant de faire des réglages, et les conserver pour référence ultérieure.*

*Conservez votre facture d'achat également, et le numéro de modèle et de série de votre appareil dans l'espace prévu sur le panneau arrière de ce manuel.*

Visitez notre site Web Panasonic <http://panasonic.net>

## **Table des matières**

<b>Consignes importantes de sécurité.....</b>	<b>3</b>	<b>Menu d'affichage à l'écran.....</b>	<b>24</b>
<b>RÈGLEMENTS FCC .....</b>	<b>5</b>	Entrée dans le menu OSD .....	24
<b>Mesures de sécurité .....</b>	<b>6</b>	Vue d'ensemble du menu OSD .....	24
<b>Entretien .....</b>	<b>7</b>	Menu IMAGE.....	23
<b>Accessoires .....</b>	<b>8</b>	TILING.....	27
Accessoires fournis .....	8	ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....	28
Configuration de montage VESA.....	9	ÉCONOMISEUR ÉCRAN .....	28
Précautions lors de l'installation ou le		<b>Mode d'entrée .....</b>	<b>31</b>
déplacement.....	9	<b>Nettoyage et dépannage .....</b>	<b>32</b>
<b>Pièces et fonctions.....</b>	<b>10</b>	Nettoyage .....	32
Panneau de commandes .....	10	Dépannage.....	33
Terminaux d'entrée / sortie .....	11	<b>Spécifications techniques .....</b>	<b>35</b>
<b>Connexions .....</b>	<b>12</b>		
Raccordement du cordon d'alimentation CA....	12		
Fixation du câble .....	12		
Connexion DVD/VCR/VCD .....	13		
Connexion PC .....	15		
Connexion audio externe .....	17		
Branchement des bornes SÉRIE .....	18		
Connexion en guirlande .....	19		
<b>Fonction réseau.....</b>	<b>20</b>		
Connexion réseau .....	20		
Menu de configuration OSD pour la connexion			
réseau .....	21		
<b>Utilisation du contrôle de navigateur Web.....</b>	<b>22</b>		
Avant d'utiliser le contrôle de navigateur Web .	22		
Accès par le navigateur Web .....	23		

# RÈGLEMENTS FCC <sup>1</sup>

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe A, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses propres frais.

## MISE EN GARDE FCC :

**Pour assurer la continuité de la conformité, suivre les instructions d'installation ci-jointes et n'utiliser que le cordon d'alimentation fourni doté d'un noyau de ferrite et le câble d'interface DVI pourvu de deux noyaux de ferrite.<sup>2</sup> Le câble de signal vidéo VGA fourni par l'utilisateur doit comporter deux noyaux de ferrite. Tout changement ou modification non expressément approuvé par Panasonic Corp of America pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.**

### Déclaration de vérification

N° du modèle TH-47LFV5U

Partie responsable : Panasonic Corporation of North America  
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Personne contact : Panasonic System Communications Company of  
North America 1-800-973-4390

Cet appareil est conforme à la partie Partie 15 des réglementations de la FCC et à toutes les normes RSS applicables d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

<sup>1</sup> Les informations du type suivant peuvent apparaître ailleurs dans les entrées/sorties (O/I) : Panasonic ne garantit pas le fonctionnement et la performance d'appareils périphériques fabriqués par d'autres fabricants; et rejette toute responsabilité ou dommage découlant de l'utilisation et/ou du fonctionnement de l'usage de tels appareils périphériques des autres fabricants.

<sup>2</sup> Les instructions de raccordement des entrées/sorties (O/I) doit indiquer le câble fourni d'interface DVI pourvu de deux noyaux de ferrite; et le câble de signal vidéo VGA fourni par l'utilisateur comportant également deux noyaux de ferrite.

## AVIS POUR LE CANADA :

Ce dispositif de classe A est conforme à la norme canadienne ICES-003.

## REMARQUE :

La rémanence d'image peut se produire. Si une image fixe est affichée pendant une période prolongée, l'image peut rester sur l'écran. Cependant, elle disparaîtra après un moment.

## Marques commerciales

- VGA est une marque déposée de International Business Machines Corporation.
- Macintosh est une marque déposée de Apple Inc., USA.
- SVGA, XGA, SXGA et UXGA sont des marques déposées de l'association Video Electronics Standard Association.
- Même s'il n'existe aucune mention spéciale de marques de compagnies ou de produits, ces marques ont été pleinement respectées.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et d'autres pays.

# Mesures de sécurité

## MISE EN GARDE

**Cet écran ACL est conçu pour être utilisé uniquement avec les accessoires en option suivants. L'utilisation avec tout autre type d'accessoires optionnels peut entraîner une instabilité qui pourrait se traduire par un risque de blessure.**  
(Tous les accessoires suivants sont fabriqués par Panasonic Corporation.)

- Kit de télécommande ..... TY-RM50VW
- Kit de cadre de protection ..... TY-CF47VW5

Veillez à toujours demander à un technicien qualifié d'effectuer l'installation.

Les petites pièces peuvent présenter des risques d'étouffement si elles sont avalées accidentellement. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants en bas âge. Jetez les petites pièces et autres objets non utilisés, y compris les matériaux d'emballage et les sacs plastiques / feuilles afin d'empêcher que de jeunes enfants jouent avec, créant ainsi un risque potentiel d'étouffement.

### ■ Lors de l'utilisation de l'écran ACL

**Ne pas approcher les mains, le visage ou objets près des trous de ventilation de cet écran.**

- Le dessus de l'écran est habituellement très chaud en raison de la température élevée de l'air d'évacuation s'échappant des trous de ventilation. Des brûlures ou blessures personnelles peuvent survenir si des parties du corps sont trop proches. Si vous placez des objets près du dessus de l'écran, ceux-ci, ainsi que l'écran lui-même, pourraient être endommagés par la chaleur si les trous de ventilation sont bloqués.

**Assurez-vous de débrancher tous les câbles avant de déplacer l'appareil.**

- Si vous déplacez l'appareil avec ses câbles, ceux-ci pourraient s'endommager et dans ce cas, causer un incendie ou des chocs électriques.

**Débranchez la fiche d'alimentation du mur comme mesure de sécurité avant d'effectuer le nettoyage.**

- Sinon, il y a risque de chocs électriques.

**Nettoyez régulièrement le câble d'alimentation afin de l'empêcher de devenir poussiéreux.**

- Une accumulation de poussière sur la fiche du cordon d'alimentation peut augmenter l'humidité, ce qui risquerait de détériorer l'isolation et causer un incendie. Débranchez le cordon de la prise murale et le nettoyez avec un chiffon sec.

#### REMARQUE :

- La rémanence d'image peut se produire. Si une image fixe est affichée pendant une période prolongée, l'image peut rester sur l'écran. Cependant, elle disparaîtra après un moment.

## AVERTISSEMENT

### ■ Configuration

**Ne pas placer cet écran sur des surfaces inclinées ou instables, et veillez à ce qu'il ne soit pas sur le bord de la base.**

- L'écran risquerait de tomber ou de se renverser.

**Ne placez aucun objet sur le dessus de l'écran.**

- Si de l'eau se renverse sur l'écran ou des objets étrangers y pénètrent, un court-circuit peut se produire qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si des corps étrangers pénètrent à l'intérieur de l'écran, veuillez consulter un centre de service agréé.

**Ne pas couvrir les orifices de ventilation.**

- Cela pourrait provoquer une surchauffe de l'écran, ce qui peut causer un incendie ou endommager l'écran.

**Transporter uniquement à la verticale!**

- Le transport de l'appareil avec son panneau d'affichage vers le haut ou vers le bas peut endommager les circuits internes.

**Pour une aération suffisante;**

- Laissez un espace minimum de 3-15/16" (10 cm) au-dessus, en dessous, à gauche et à droite du périmètre externe de cet écran.
- Laissez un espace minimum de 1-31/32" (5 cm) à l'arrière.

**Précautions pour l'installation murale**

- Le montage mural doit être réalisé par un professionnel de l'installation. L'installation incorrecte de l'écran peut conduire à un accident qui entraîne la mort ou des blessures graves. De plus, lors de l'installation sur un mur, un support mural standard certifié UL (VESA 400 × 400) doit être utilisé.

**REMARQUE** : Référez-vous à la page "Configuration de montage VESA" 9.

**Un appareil de CLASSE I doit être connecté à une prise de courant avec une prise de mise à la terre protégée.**

### ■ Cordon d'alimentation CA

L'écran est conçu pour fonctionner sur 110 - 127 V CA, 50/60 Hz.

Assurez-vous que la prise secteur est facilement accessible.

**Ne pas utiliser de cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.**

- Cela pourrait provoquer un incendie ou des chocs électriques.

**Insérez la fiche du cordon d'alimentation aussi loin que possible.**

- Si la fiche n'est pas complètement insérée, de la chaleur peut être générée qui pourrait provoquer un incendie. Si la fiche est endommagée ou la plaque de la prise murale est mal fixée, elles ne devraient pas être utilisées.

**Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.**

- Cela pourrait provoquer des chocs électriques.

**Ne rien faire qui pourrait endommager le cordon d'alimentation. Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tenez la fiche et non le câble.**

- Ne pas apporter de modifications, placer des objets lourds, placer près d'objets chauds, d'une source de chaleur, ne pas plier, tordre ou tirer le câble d'alimentation de force. Cela pourrait causer des dommages au câble d'alimentation et provoquer un incendie ou un choc électrique. Si vous croyez que le câble est endommagé, faites-le réparer par un centre de service agréé.

**Si l'écran ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.**

### ■ Si des problèmes surviennent lors du fonctionnement

**Si une anomalie se produit (absence d'image ou de son), ou si de la fumée ou une odeur anormale se dégage de l'écran, débranchez le cordon d'alimentation immédiatement.**

- L'utilisation continue de cet écran dans ces conditions peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil. Faire évaluer l'écran par un centre de service agréé. Des réparations à cet écran effectuées par tout personnel non autorisé sont fortement déconseillées en raison de la nature dangereuse de sa haute tension.

**Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent à l'intérieur de l'écran, si l'écran tombe ou si le boîtier est abîmé, débranchez le cordon d'alimentation immédiatement.**

- Un court-circuit peut se produire, ce qui pourrait provoquer un incendie. Contacter un centre de service agréé pour les réparations qui doivent être faites.

## Entretien

**L'avant de cet écran a reçu un traitement spécial. Essayez la surface de l'écran en utilisant seulement un chiffon de nettoyage ou un chiffon doux, non pelucheux.**

- Si la surface est très sale, l'essuyer avec un chiffon doux, non pelucheux qui a été trempé dans de l'eau pure ou de l'eau dans laquelle un détergent neutre a été dilué 100 fois, puis essuyer avec un chiffon sec du même type jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Ne pas égratigner ou frapper la surface de l'écran avec les ongles ou un objet rigide, sinon la surface risque d'être endommagée. De plus, éviter tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon la qualité de la surface peut être affectée.

**Si le boîtier est sale, l'essuyer avec un chiffon doux et sec.**

- Si le boîtier est très sale, trempez le chiffon dans de l'eau additionnée d'un peu de détergent neutre qui a été ajouté, puis essorez le chiffon. Utilisez ce chiffon pour essuyer le boîtier, puis l'essuyer avec un chiffon sec.
- Ne pas permettre à du détergent de venir en contact direct avec la surface de l'écran. Si des gouttes d'eau pénètrent dans l'appareil, des anomalies de fonctionnement se produiront.
- Éviter tout contact avec des produits volatils tels que des insecticides à vaporiser, des solvants ou des diluants, sinon la qualité du boîtier peut être affectée. En outre, ne pas laisser l'appareil trop longtemps en contact avec des articles en caoutchouc ou en PVC.

**Utilisation d'un tissu traité chimiquement**

- Ne pas utiliser un chiffon traité chimiquement pour la surface de l'écran.
- Suivre les directives pour le tissu traité chimiquement à utiliser pour le boîtier.


# Accessoires

## Accessoires fournis


Vérifiez que vous avez les accessoires et items illustrés



Manuel d'instructions de fonctionnement




CD-ROM (Instructions de fonctionnement)




Carte de garantie (pour le Mexique seulement)




Câble d'alimentation CA




Câble DVI




Câble de raccordement de la télécommande




Serres-câbles




Connecteur HDMI de type L



Connecteur DVI-I de type L



Connecteur DVI-D de type L



### REMARQUE :


- La télécommande n'est pas fournie.
- En cas de connexion DVI ou HDMI lorsqu'il n'existe pas assez d'espace à l'arrière, veuillez utiliser le connecteur de type L.



# Configuration de montage VESA

Pour un montage mural de l'écran, vous devrez obtenir un ensemble standard de montage mural (disponible dans le commerce). Nous recommandons l'utilisation d'une interface de montage conforme à la TUV-GS et / ou à la norme UL1678 en Amérique du Nord.


1. Étendre la feuille de protection qui était enroulée autour de l'écran lors de l'emballage sur une table, sous la surface de l'écran afin de ne pas rayer la surface de l'écran.
2. Assurez-vous d'avoir tous les accessoires pour le montage de l'écran (montage mural, montage au plafond, etc).
3. Veuillez suivre les instructions fournies avec la trousse de montage mural. Le non-suivi des procédures d'assemblage risque d'endommager l'équipement ou de provoquer des blessures à l'utilisateur ou à l'installateur. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation.
4. Pour les ensembles de montage mural, utilisez des vis de montage M6 (ayant une longueur de 10 mm de plus que l'épaisseur du support de fixation) et les serrer solidement.




# Précautions lors de l'installation ou le déplacement

Pour éviter que l'appareil ne tombe :

- Utilisez les poignées lors du déplacement de l'écran.
- Ne touchez à aucune autre pièce que les poignées.
- Manipulez avec précaution et avec plus de deux personnes lors du déplacement de l'écran. Gardez à l'esprit que cet écran est facile à endommager par insouciance.
- Pour une installation murale ou au plafond, nous recommandons d'installer l'écran avec des supports métalliques disponibles dans le commerce. Pour des instructions d'installation détaillées, reportez-vous au guide fourni avec le support en question.
- Pour réduire la probabilité de blessures et de dommages résultant d'une chute de l'écran en cas de tremblement de terre ou autre catastrophe naturelle, ne pas oublier de consulter le fabricant du support pour l'endroit de l'installation.
- Pour une installation verticale, tournez l'écran vers la droite.



En cas d'installation multi-écrans, veuillez à laisser un espace de 0,5 mm entre chaque écran, et assurez-vous que les appareils sont ETEINTS.




## REMARQUE :

- Ne pas tourner l'écran et l'utiliser pour le côté gauche.

# Pièces et fonctions

## Panneau de commandes



### ① Touche d'ALIMENTATION

Utiliser ce bouton pour activer l'écran ou le mettre en veille.

### ② Touche MUTE (SOURDINE)

Activer ou désactiver la sourdine MARCHE / ARRÊT.

### ③ Touche INPUT (d'ENTRÉE)

Utilisez cette touche pour sélectionner la source d'entrée.

- Utilisée comme touche [SET] (set) dans le menu d'affichage écran OSD.

### ④ [++] bouton

Augmenter le réglage lorsque le menu OSD est activé, ou augmenter le niveau de sortie audio lorsque le menu OSD est éteint.

### ⑤ [---] bouton

Diminuer le réglage lorsque le menu OSD est activé, ou diminuer le niveau de sortie audio lorsque le menu OSD est éteint.

### ⑥ [▲] bouton

Déplacez la barre de sélection vers le haut pour régler le paramètre sélectionné lorsque le menu OSD est activé.

### ⑦ [▼] bouton

Déplacez la barre de sélection vers le bas pour régler le paramètre sélectionné lorsque le menu OSD est activé.


### ⑧ Touche MENU

Appuyez pour activer le menu OSD lorsque le menu OSD est éteint. Appuyez pour revenir au menu précédent lorsque le menu OSD est activé.

### ⑨ Capteur de la télécommande et indicateur d'état d'alimentation

- Reçoit des signaux de commande de la télécommande.
- Indique l'état de fonctionnement de l'écran:
  - S'allume en vert lorsque l'écran est allumé
  - S'allume en rouge lorsque l'écran est en mode veille
  - Les témoins s'allument en rouge et vert lorsque l'écran passe en mode « Economie d'énergie »
  - Lorsque {PROGRAMME} est activé, les témoins clignotent en vert et restent allumés en rouge.
  - Si le voyant clignote en rouge, cela indique qu'une défaillance a été détectée
  - Hors tension lorsque l'alimentation principale de l'écran est éteinte

# Terminaux d'entrée / sortie




- ① **ENTRÉE CA**  
Branchez le cordon d'alimentation fourni à la prise murale.
- ② **INTERRUPTEUR PRINCIPAL**  
Appuyez pour mettre l'appareil sous / hors tension.
- ③ **IR TRANSMITTER IN (Émetteur IR ENTRÉE) / OUT (SORTIE)**  
Réservé pour la connexion filaire de la télécommande infrarouge.  
REMARQUE : Si un récepteur IR optionnel est connecté à [IR TRANSMITTER IN] (entrée émetteur IR), le capteur de la télécommande cessera de fonctionner.
- ④ **SERIAL OUT (SORTIE SÉRIE) / SERIAL IN (ENTRÉE)**  
Connexion réseau d'entrée / sortie RS232C pour l'utilisation de la fonction en boucle.
- ⑤ **LAN**  
Fonction de commande de réseau local pour l'utilisation des signaux de la télécommande à partir du centre de commande.
- ⑥ **HDMI AV IN (ENTRÉE HDMI AV)**  
Branchez la source HDMI d'un appareil AV, ou la sortie DVI-D d'un PC en utilisant un câble DVI-HDMI.
- ⑦ **DVI-D IN (ENTRÉE DVI-D IN) / DVI-I OUT (SORTIE DVI-I OUT)**  
Entrée vidéo numérique et connexion de sortie.
- ⑧ **PC IN (ENTRÉE PC IN)**  
Source d'entrée PC.
- ⑨ **AUDIO IN 1 (ENTRÉE AUDIO 1)**  
Entrée de la source audio PC (connecteur stéréo 3,5 mm).
- ⑩ **COMPONENT/VIDEO IN (BNC) (ENTRÉE COMPOSANTE VIDÉO IN (BNC))**  
Branchez la source de composante YPbPr du périphérique AV externe.  
Pour l'entrée CVBS, connectez le câble CVBS de la sortie vidéo de votre appareil AV à l'entrée Y de l'écran (un adaptateur de rechange BNC-RCA sera nécessaire).
- ⑪ **AUDIO IN 2 (RCA) (ENTRÉE AUDIO 2 (RCA))**  
Connectez l'entrée de la source audio du périphérique AV externe.
- ⑫ **AUDIO OUT (RCA) (SORTIE AUDIO (RCA))**  
Connectez la sortie de la source audio connectée à partir de la prise AUDIO IN à un périphérique externe AV.
- ⑬ **SPEAKER OUT R / L (SORTIE HAUT-PARLEUR D / G) -> EXT SP (8 Ω) (SP EXT (8 Ω))**  
Connectez la sortie audio à vos haut-parleurs externes.


# Connexions

## Raccordement du cordon d'alimentation CA


1. Branchez le cordon d'alimentation à l'écran.



2. Branchez le cordon d'alimentation fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position. Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit verrouillé des côtés gauche et droit.



3. Pour débrancher le cordon d'alimentation, appuyez sur les deux boutons et tirez.





### REMARQUE :

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, il faut absolument débrancher la fiche du cordon d'alimentation à la prise de courant.



## Fixation du câble

Il y a trois serres-câbles fournis pour fixer à trois positions.

1. Attachez un serre-câble.




2. Regroupez les câbles.




# Connexion DVD/VCR/VCD


## Utilisation de l'entrée COMPOSANTE



## Utilisation l'entrée VIDÉO



## Utilisation de l'entrée vidéo HDMI




## Affectation des broches et noms de signaux de la borne HDMI :

N° broche	Nom du signal	N° broche	Nom du signal
1	T.M.D.S. Data2 +	11	T.M.D.S. Bouclier d'horloge
2	T.M.D.S. Bouclier Data2	12	T.M.D.S. Horloge -
3	T.M.D.S. Data2 -	13	CEC
4	T.M.D.S. Data1 +	14	Réservé (N.C. sur l'appareil)
5	T.M.D.S. Bouclier Data1		
6	T.M.D.S. Data1 -	15	SCL
7	T.M.D.S. Data0 +	16	SDA
8	T.M.D.S. Bouclier Data0	17	Mise à la terre DDC / CEC
9	T.M.D.S. Data0 -	18	+5 V DC
10	T.M.D.S. Horloge +	19	Détection de connexion à chaud

# Connexion PC


## Utilisation de l'entrée PC



## Noms des signaux pour les connecteurs D-sub à 15 broches :


	N° broche	Nom du signal	N° broche	Nom du signal	N° broche	Nom du signal
	1	R	6	GND (Mise à la terre)	11	NC (non connecté)
	2	G	7	GND (Mise à la terre)	12	SDA
	3	B	8	GND (Mise à la terre)	13	HD/SYNC
	4	NC (non connecté)	9	+5 V DC	14	VD
	5	GND (Mise à la terre)	10	GND (Mise à la terre)	15	SCL

## Utilisation de l'entrée HDMI






## Utilisation de l'entrée DVI



### Dispositions des connecteurs d'entrée DVI-D :

N° broche	Nom du signal	N° broche	Nom du signal
1	T.M.D.S. Data2 -	13	—
2	T.M.D.S. Data2 +	14	+5 V DC
3	T.M.D.S. Bouclier Data2	15	Mise à la terre
4	—	16	Détection de connexion à chaud
5	—	17	T.M.D.S. Data0 -
6	Horloge DDC	18	T.M.D.S. Data0 +
7	Données DDC	19	T.M.D.S. Bouclier Data0
8	—	20	—
9	T.M.D.S. Data1 -	21	—
10	T.M.D.S. Data1 +	22	T.M.D.S. Bouclier d'horloge
11	T.M.D.S. Bouclier Data1	23	T.M.D.S. Horloge +
12	—	24	T.M.D.S. Horloge -



Pour une connexion stable lorsqu'un connecteur de type L est utilisé, veuillez à soigneusement serrer les vis aux deux extrémités. En cas de vis mal serrée, la connexion en guirlande risque de ne pas fonctionner correctement.


### Dispositions des connecteurs d'entrée DVI-I :

N° broche	Nom du signal	N° broche	Nom du signal	N° broche	Nom du signal
1	T.M.D.S. Data2 -	13	—	C1	Analogique rouge
2	T.M.D.S. Data2 +	14	+5 V DC	C2	Analogique vert
3	T.M.D.S. Bouclier Data2	15	Mise à la terre	C3	Analogique bleu
4	—	16	Détection de connexion à chaud	C4	Sync. horizontale analogique
5	—	17	T.M.D.S. Data0 -	C5	Mise à la terre analogique
6	Horloge DDC	18	T.M.D.S. Data0 +		
7	Données DDC	19	T.M.D.S. Bouclier Data0		
8	Sync. verticale analogique	20	—		
9	T.M.D.S. Data1 -	21	—		
10	T.M.D.S. Data1 +	22	T.M.D.S. Bouclier d'horloge		
11	T.M.D.S. Bouclier Data1	23	T.M.D.S. Horloge +		
12	—	24	T.M.D.S. Horloge -		




# Connexion audio externe

## Utilisation de la sortie audio





## Utilisation de la sortie haut-parleurs




Pour brancher le cordon des haut-parleurs :

1. Tout en appuyant sur le levier, insérez le fil central.
2. Remettre le levier.



# Branchement des bornes SÉRIE

La borne SERIAL (SÉRIE) est utilisée lorsque l'écran est contrôlé par un ordinateur.



## REMARQUES :

- Utilisez le câble croisé RS-232C pour relier l'ordinateur à l'écran.
- L'ordinateur montré est à titre d'exemple seulement.
- Les équipements et câbles montrés ne sont pas fournis avec cet appareil.

La borne SERIAL (SÉRIE) est conforme à la spécification d'interface RS-232C, de sorte que cet écran peut être commandé par un ordinateur qui est relié à cette borne.

L'ordinateur nécessitera un logiciel qui permet l'envoi et la réception de données de contrôle qui satisfont aux conditions indiquées ci-dessous. Utilisez une application informatique comme les logiciels de langage de programmation. Reportez-vous à la documentation de l'application informatique pour plus de détails.

## Format de base des données de contrôle :

La transmission des données de contrôle à partir de l'ordinateur commence par l'octet-tête, suivie de la commande, des paramètres, et enfin l'octet de checksum dans cet ordre. S'il n'y a pas de paramètres, le signal de paramètre n'a pas besoin d'être envoyé.

Entête	ID de l'écran	Catégorie	Code0	Code1	Longueur	Contrôle	Data[0]	Data[1]	~	Data[N]	Checksum
0xA6	0-26	0x00	0x00	0x00	N+3	0x01	Commande	Paramètre			Le total de l'entête aux données [N] calculé par XOR

## REMARQUES :

- Plusieurs commandes sont transmises ; attendre la réponse pour la première commande provenant de cet appareil avant d'envoyer la commande suivante.
- Si une commande incorrecte est envoyée par erreur, cet appareil enverra une commande "ERREUR" à l'ordinateur.

## Commande :

Commande	Paramètre	Détails de contrôle
0x19	Aucune	Obtenir l'état de l'alimentation
0x18	0x01	ALIMENTATION COUPÉE
0x18	0x02	MISE SOUS TENSION
0x45	Aucune	Obtenir le volume
0x44	0~100	Régler le volume
0xAC	0x01, 0x00, 0x00, 0x00	Changer la source pour VIDÉO
0xAC	0x03, 0x00, 0x00, 0x00	Changer la source pour DVD/HD
0xAC	0x09, 0x01, 0x00, 0x00	Changer la source pour DVI
0xAC	0x09, 0x00, 0x00, 0x00	Changer la source pour HDMI
0xAC	0x05, 0x00, 0x00, 0x00	Changer la source pour PC
0x3B	Aucune	Obtenir le format d'image
0x3A	0x00	Changer le format d'image pour Normal
0x3A	0x01	Changer le format d'image pour Personnalisé
0x3A	0x02	Changer le format d'image pour Réel
0x3A	0x03	Changer le format d'image pour Plein

## Noms des signaux pour la borne d'entrée SERIAL (SÉRIE):

N° broche	Nom du signal
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

Ces noms de signal sont ceux des spécifications d'ordinateur.

## Paramètres de communication :

Niveau du signal	Conforme RS-232C
Méthode de synchronisation	Asynchrone
Vitesse de transmission	9600 bps
Parité	Aucune
Longueur de caractère	8 bits
Bit d'arrêt	1 bit
Contrôle du débit	-


# Connexion en guirlande

Vous pouvez connecter plusieurs écrans pour créer une configuration en guirlande pour les applications de mur d'images.


## REMARQUES :

- Un câble RS-232 peut être équipé d'un connecteur mâle ou femelle. Le câble RS-232 équipé d'un connecteur femelle est toujours utilisé pour le branchement d'un PC ou d'un écran relié à un autre écran.
- L'ordinateur représenté est à titre d'exemple seulement.
- Un câble DVI et un câble IR sont fournis.
- Lors de l'utilisation en chaîne, réglez l'option du menu "TILING" dans le menu OSD "MENU DE CONFIGURATION2". (Voir la page 27)
- Jusqu'à 10 écrans peuvent être connectés en DVI chaîne, mais le nombre d'écrans connectés peut être limité par le signal du câble ou par l'équipement à utiliser.
- Le HDCP peut être pris en charge jusqu'à 8 écrans pour une DVI connexion en chaîne.
- Jusqu'à 25 écrans peuvent être reliés grâce à un câble RS-232C et à une connexion IR en guirlande.

## Connexion du contrôle de l'écran (câble RS-232C)




## Connexion vidéo numérique (câble DVI)



Pour une connexion stable lorsqu'un connecteur de type L est utilisé, veillez à soigneusement serrer les vis aux deux extrémités. En cas de vis mal serrée, la connexion en guirlande risque de ne pas fonctionner correctement.

## Connexion externe IR (facultatif)

Avec l'ensemble "télécommande" (TY-RM50VW) en option, vous pouvez spécifier l'ID d'affichage de connexion en guirlande.




# Fonction réseau

Cet écran intègre une fonction de réseau pour contrôler l'affichage du réseau connecté à votre ordinateur.

## REMARQUE :

- Pour utiliser la fonction réseau, régler chaque réglage **{LAN SETTING}** et s'assurer de régler le **{CONTRÔLE SÉRIE}** à **{LAN}**. (voir la page 21, 30)

## Connexion réseau



## REMARQUES :

- Assurez-vous que votre routeur large bande ou concentrateur prend en charge le 10BASE-T/100BASE-TX.
- Pour connecter un périphérique qui utilise 100BASE-TX, utiliser un câble LAN de "catégorie 5" (non fourni).
- Toucher la borne LAN d'une main chargée d'électricité statique (corps) peut causer des dommages en raison de sa décharge.  
Ne pas toucher la borne LAN ou une partie métallique du câble LAN.
- Pour obtenir des instructions sur la façon de vous connecter, consultez votre administrateur réseau.


# Menu de configuration OSD pour la connexion réseau

Pour poursuivre la configuration du réseau, vous devrez entrer dans le menu OSD.

## CONTRÔLE SÉRIE :

Sélectionnez **{LAN}** comme port de contrôle réseau.

1. Appuyez sur la touche **[MENU] (menu)** sur les contrôles de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner le menu **{OPTION AVANCÉE}**.
3. Appuyez sur la touche **[INPUT] (entrée)** pour entrer dans le sous-menu.
4. Dans le sous-menu, appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner le menu **{CONTRÔLE SÉRIE}** et appuyez sur la touche **[+]** ou **[-]** pour sélectionner **{LAN}**.




5. Appuyez sur la touche **[MENU] (menu)** pour revenir au menu précédent, ou sur la touche **[MENU] (menu)** plusieurs fois pour sortir du menu OSD.

## LAN SETTING:


Assignez **{IP ADDRESS}**, **{SUBNET MASK}** et **{DEFAULT GATEWAY}** pour l'écran.

### REMARQUE :

- Le **{LAN SETTING}** est seulement disponible après le réglage du **{CONTRÔLE SÉRIE}** à **{LAN}**.
1. Appuyez sur la touche **[MENU] (menu)** sur les contrôles de l'écran.
  2. Appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner le menu **{LAN SETTING}**.
  3. Appuyez sur la touche **[INPUT] (entrée)** pour entrer dans le sous-menu.



4. Dans le sous-menu, appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner le menu **{DHCP CLIENT}** et appuyez sur la touche **[+]** ou **[-]** pour sélectionner **{MARCHE}**.



5. Appuyez sur la touche **[MENU] (menu)** pour revenir au menu précédent, ou sur la touche **[MENU] (menu)** plusieurs fois pour sortir du menu OSD.

## DHCP CLIENT

Pour obtenir une adresse IP automatiquement à l'aide d'un serveur DHCP, réglez ce paramètre sur **{MARCHE}**. Si le serveur DHCP n'est pas utilisé, réglez sur **{ARRÊT}**.

## IP ADDRESS

Entrez une adresse IP si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

## SUBNET MASK

Entrez un masque de sous-réseau si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

## DEFAULT GATEWAY

Entrez une adresse passerelle si le serveur DHCP n'est pas utilisé.

## REMARQUES :

- Pour utiliser un serveur DHCP, assurez-vous que le serveur DHCP est démarré.
- Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails sur les réglages.

# Utilisation du contrôle de navigateur Web

Vous pouvez utiliser un navigateur Web pour contrôler l'écran et mettre en place un réseau et un mot de passe.

## REMARQUE :

- Le "Contrôle de navigateur Web" est présentement pris en charge avec Windows IE6, IE7, or IE8.

## Avant d'utiliser le contrôle de navigateur Web

---

Pour utiliser le contrôle de navigateur Web, les configurations d'affichage et de l'ordinateur sont nécessaires.

### Réglage de l'écran

Réglez chaque réglage {LAN SETTING} et assurez-vous de régler le {CONTRÔLE SÉRIE} à {LAN} (voir page 21, 29).

### Configuration de l'ordinateur (pour le système d'exploitation Windows).

#### Désactivez les paramètres du serveur proxy

1. Affichage de la fenêtre [Internet Properties] (Propriétés Internet).  
Cliquez sur [Start] (Démarrer) → [Control Panel] (Panneau de contrôle) → [Network and Internet Connections] (Connexions réseau et Internet) → [Internet Options] (Options Internet).
2. Cliquez sur l'onglet [Connections] (Connexions) puis sur [LAN Settings] (Réglages LAN).
3. Désélectionnez les options [Use automatic configuration script] (Utiliser le script de configuration automatique) et [Use a proxy server for your LAN] (Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local).
4. Cliquez sur [OK].

#### Activez JavaScript


1. Affichage de la fenêtre [Internet Properties] (Propriétés Internet).  
Cliquez sur [Start] (Démarrer) → [Control Panel] (Panneau de contrôle) → [Network and Internet Connections] (Connexions réseau et Internet) → [Internet Options] (Options Internet).
2. Réglez le niveau de sécurité sur l'onglet [Security] (Sécurité) à [Default Level] (Niveau par défaut). Alternativement, activez [Active scripting] (Scripts actifs) par la touche [Custom Level] (Niveau personnalisé).

# Accès par le navigateur Web


---

Accédez à l'écran du haut des contrôles du navigateur Web à l'aide d'un navigateur Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP de l' {IP ADDRESS} réglée avec le {LAN SETTING} de l'écran (voir page 21, 29).



3. Entrez le {Username (Nom d'utilisateur)} et le {Password (Mot de passe)} lorsque l'écran d'authentification s'affiche.




Login

Username

Password

Login

## Écran d'authentification



4. Cliquez sur [OK].


## REMARQUES :

- Les {Username (Nom d'utilisateur)} et {Password (Mot de passe)} sont les suivants :  
{Username (Nom d'utilisateur)}: admin  
{Password (Mot de passe)}: 0000
- Panasonic Corporation et ses sociétés affiliées ne demandent jamais directement aux clients leur mot de passe. Ne donnez pas votre mot de passe, même s'il est demandé directement par une tierce partie soi-disant représentant Panasonic Corporation.

# Menu d'affichage à l'écran

## Entrée dans le menu OSD


### Utilisation des touches de contrôle de l'écran



1. Appuyez sur la touche **[MENU] (menu)** pour afficher le menu OSD.
2. Appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** pour choisir l'élément que vous souhaitez régler.
3. Appuyez sur la touche **[INPUT] (entrée)** pour entrer dans le sous-menu.
4. Dans le sous-menu, appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** pour alterner entre les éléments, appuyez sur la touche **[+]** ou **[-]** pour ajuster les réglages. S'il y a un sous-menu, appuyez sur la touche **[INPUT] (entrée)** pour entrer dans le sous-menu.
5. Appuyez sur la touche **[MENU] (menu)** pour revenir au menu précédent, ou sur la touche **[MENU] (menu)** plusieurs fois pour sortir du menu OSD.

## Vue d'ensemble du menu OSD

### Menu IMAGE



#### LUMINOSITÉ

Réglez la luminosité globale de l'image en modifiant l'intensité du rétroéclairage de l'écran ACL.

#### CONTRASTE

Réglez pour ajuster la netteté de la qualité de l'image. Les parties noires de l'image deviennent plus sombres et les blancs plus lumineux.

#### NETTÉTÉ

Réglez pour améliorer les détails de l'image.

#### NIVEAU DE NOIR

Réglez pour changer la luminosité de l'image.

#### TEINTE

Appuyez sur la touche **[+]** et la couleur de la peau vire légèrement au pourpre. Appuyez sur la touche **[-]** et la couleur de la peau vire légèrement au vert.

REMARQUE : Cet élément est fonctionnel pour les entrées **HDMI**, **DVD/HD**, et **VIDEO** seulement.

#### COULEUR

Permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité des couleurs de l'image.

REMARQUE : Cet élément est fonctionnel pour les entrées **HDMI**, **DVD/HD**, et **VIDEO** seulement.

#### TEMPÉRATURE COULEURS

Sélectionnez une température de couleur pour l'image. Une température de couleurs plus basse donnera une teinte rougeâtre, tandis qu'une température de couleur élevée dégagera une teinte plus bleutée.

Les options sont : **{3000K}** / **{4000K}** / **{5000K}** / **{6500K}** / **{7500K}** / **{9300K}** / **{10000K}** / **{NATIF}** / **{USER (UTILISATEUR)}**.

#### USER COLOR

Avec cette fonction, vous pouvez régler les tonalités de couleur de l'image précisément en changeant les réglages R (rouge), V (vert) et B (Bleu) indépendamment des paramètres.



REMARQUE : Cet item n'est fonctionnel que lorsque la {TEMPÉRATURE COULEURS} est réglée à {USER (UTILISATEUR)}.

### SÉLECTION GAMMA

L'élément gamma est ce qui contrôle la luminosité globale de l'image. Les images qui ne sont pas corrigées correctement peuvent paraître trop blanches ou trop sombres, donc le contrôle gamma peut avoir une énorme influence sur la qualité de l'image globale de votre écran.

Les options sont : {NATIF} / {2.2} / {2.4} / {S GAMMA}.

### RÉDUCTION DU BRUIT

Régler pour enlever le bruit de l'image. Vous pouvez sélectionner un niveau de réduction du bruit approprié.

Les options sont : {ARRÊT} / {BAS} / {MOYEN} / {FORT}.

REMARQUE : Cet élément est fonctionnel pour les entrées HDMI, DVD/HD, et VIDEO seulement.

### MODE FILM


Choisissez d'activer ou de désactiver la fonction de conversion de trames en mode film.

- {AUTO} – Active la fonction de conversion de trames en mode film pour les films et les autres éléments cinématographiques. L'écran convertit un format d'entrée 24 images par seconde (24 fps) en format de signal vidéo DVD.
- {ARRÊT} – Désactive la fonction de conversion de trames en mode film. Ce mode est adapté à la diffusion TV et signaux de magnétoscope.

### RÉINITIAL. IMAGE

Réinitialise tous les paramètres du menu "image" aux valeurs préréglées en usine.

## Menu ÉCRAN



### INSTALLATION AUTO.

Utilisez cette fonction pour que l'écran optimise automatiquement l'affichage d'image d'entrée PC.

REMARQUE : Cet item n'est fonctionnel que pour les entrées PC seulement.

### RÉGLAGE AUTO

Choisissez de laisser l'écran détecter et afficher automatiquement les sources de signal disponibles.

- {MARCHE} - Réglez pour afficher l'image automatiquement une fois qu'un signal est connecté.
- {ARRÊT} – Une fois que le signal est connecté, il ne peut être sélectionné que manuellement.

### POSITION H.

Appuyez sur la touche [←] pour déplacer l'image vers la droite ou [→] vers la gauche.

REMARQUE : Cet item n'est fonctionnel que pour les entrées PC seulement.

### POSITION V.

Appuyez sur la touche [↑] pour déplacer l'image vers le haut ou [↓] vers le bas.

REMARQUE : Cet item n'est fonctionnel que pour les entrées PC seulement.

### HORLOGE

Règle la largeur de l'image.

REMARQUE : Cet item n'est fonctionnel que pour les entrées PC seulement.

### PHASE HORLOGE

Réglez pour améliorer la netteté, la clarté et la stabilité de l'image.

REMARQUE : Cet item n'est fonctionnel que pour les entrées PC seulement.

### MODE ZOOM

Les images que vous recevez peuvent être transmises au format 16:9 (écran large) ou 4:3 (écran traditionnel). Les images 16:9 ont parfois une bande noire en haut et en bas de l'écran (format boîte aux lettres).

Cette fonction vous permet d'optimiser l'affichage des images à l'écran. Les options de zoom suivantes sont disponibles pour :

- Mode PC : {PLEIN} / {NORMAL} / {CUSTOM} / {RÉEL}.
- Mode vidéo : {PLEIN} / {NORMAL} / {CUSTOM} / {RÉEL}.




	<p><b>PLEIN</b></p> <p>Ce mode permet de restituer les bonnes proportions des images transmises en 16:9 en utilisant l'affichage plein écran.</p>
	<p><b>NORMAL</b></p> <p>L'image est reproduite au format 4:3 et une bande noire apparaît de part et d'autre de l'image.</p>
	<p><b>CUSTOM</b></p> <p>Sélectionnez l'application des réglages de zoom personnalisés dans le sous-menu de "custom zoom".</p>
	<p><b>RÉEL</b></p> <p>Ce mode affiche l'image pixel par pixel à l'écran sans réduire la taille de l'image originale.</p>

### CUSTOM ZOOM

Vous pouvez utiliser cette fonction pour personnaliser davantage les paramètres de zoom en fonction de l'image que vous souhaitez afficher.

REMARQUE : Cet item n'est fonctionnel que lorsque le réglage {MODE ZOOM} est réglé à {CUSTOM}.

	<p><b>ZOOM</b></p> <p>Élargit les tailles horizontales et verticales de l'image simultanément.</p>
	<p><b>ZOOM HORIZONTAL</b></p> <p>Élargit la taille horizontale de l'image seulement.</p>

	<b>ZOOM VERTICAL</b> Élargit la taille verticale de l'image seulement.
	<b>POSITION H.</b> Déplace la position horizontale de l'image vers la gauche ou vers la droite.
	<b>POSITION V.</b> Déplace la position verticale de l'image vers le haut ou vers le bas.

### RÉSOLUTION EN ENTRÉE

Règle la résolution de l'entrée PC. Cela n'est nécessaire que lorsque l'écran est incapable de détecter la résolution d'entrée PC correctement.

REMARQUE : Cet item n'est fonctionnel que pour les entrées **PC** seulement.

Les options sont :


- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
- {1400x1050 / 1680x1050}
- {1600x1200 / 1920x1200}
- {Auto}: Détermine la résolution automatiquement.

Les réglages sélectionnés entreront en vigueur après la mise hors tension puis la remise sous tension.

### RÉINITIAL. ÉCRAN

Réinitialise tous les paramètres du menu **ÉCRAN** aux valeurs pré-réglées en usine.

## Menu AUDIO



### BALANCE

Réglez pour augmenter la balance de sortie audio gauche ou droite.

### AIGUS

Réglez pour augmenter ou diminuer le niveau des sons aigus.

### GRAVES

Réglez pour augmenter ou diminuer les sons graves.

### RÉINITIAL. AUDIO

Réinitialise tous les paramètres du menu **AUDIO** aux valeurs pré-réglées en usine.

## Menu CONFIG1



### PROGRAMMATEUR ARRÊT

Réglez l'écran pour qu'il se mette en mode de veille dans un laps de temps spécifié.

Les options sont : {ARRÊT, 1HEURE ~ 24HEURES} à partir de l'heure actuelle.

### CALENDRIER

Cette fonction vous permet de programmer jusqu'à 7 (sept) différents intervalles de temps réguliers pour l'activation de l'écran.

Vous pouvez sélectionner :


- L'heure à laquelle l'écran s'allume et s'éteint.
- Les jours de la semaine pour activer l'écran.
- Quelle source d'entrée l'écran utilisera pour chaque période d'activation programmée.

REMARQUE : Réglez la date et l'heure dans le menu {DATE ET HEURE} avant d'utiliser cette fonction.

1. Appuyez sur la touche [SET] (set) pour entrer dans le sous-menu.



2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner un item à programmer (item numéro 1 ~ 7), puis appuyez sur la touche [SET] (set) pour inscrire le numéro de l'item.



3. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour sélectionner l'heure :
  - ① Horaire d'**ACTIVATION** : Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour régler les heures et les minutes pour l'activation de l'écran.
  - ② Horaire de **DÉSACTIVATION** : Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour régler les heures et les minutes pour la désactivation de l'écran.  
Sélectionnez ou laissez un espace vide " \_ " pour l'heure ainsi que les minutes si vous ne désirez pas utiliser cet horaire d'activation - désactivation.
  - ③ Sélection de la **SOURCE-D'ENTRÉE** : Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner la source d'entrée. Si aucune source d'entrée n'est sélectionnée, la source d'entrée restera la même que celle sélectionnée en dernier.
  - ④ **DATE** du calendrier : Appuyez sur la touche [+] pour sélectionner le jour de la semaine où l'item de l'heure prendra effet, puis appuyez sur la touche [SET] (set).
4. Pour plus de paramètres de programmation, appuyez sur la touche [EXIT] (sortie) puis répétez les étapes ci-dessus. Une coche dans la case à côté du numéro de l'item de l'heure indique que l'heure sélectionné est en vigueur.

#### REMARQUES :

- La sélection {CHAQUE JOUR} dans un item d'heure a priorité sur les autres horaires hebdomadaires.
- Si les horaires se chevauchent, l'heure prévue de mise sous tension a priorité sur la mise hors tension.
- Si deux items sont programmés à la même heure, l'heure avec le nombre le plus élevé a priorité. Par exemple, si les items à l'heure n° 1 et n° 2 définissent tous deux l'activation de l'écran à 7h00 et la désactivation à 17h00, seulement l'item n° 1 prendra effet.

#### DATE ET HEURE

Réglez la date et l'heure actuelle pour l'horloge interne de l'écran.



1. Appuyez sur la touche [SET] (set) pour entrer dans le sous-menu.
2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour alterner entre les réglages {ANNÉE}, {MOIS}, {JOUR}, {HEURE}, {MINUTE}, et {HEURE D'ÉTÉ}.
3. Appuyez sur la touche [+] ou [-] pour régler tous les paramètres excepté l' {HEURE D'ÉTÉ}.

#### RESET CONFIG1

Réinitialise tous les paramètres du menu CONFIG1 aux valeurs pré-réglées en usine.

#### MENU DE CONFIGURATION2



#### LANGUE

Sélectionnez la langue utilisée dans le menu OSD.

Les options sont : {ENGLISH} / {DEUTSCH} / {FRANÇAIS} / {ITALIANO} / {ESPAÑOL} / {SVENSKA} / {АНГЛИЙСКИЙ} / {日本語} / {中文}.

#### EXTINCTION DE L'OSD

Réglez la durée de temps dans le menu OSD ; « Pas de signal » reste affiché à l'écran.

Les options sont : {5 ~ 120} secondes.

#### OSD POSITION H.

Réglez la position horizontale du menu OSD.

#### OSD POSITION V.

Réglez la position verticale du menu OSD.

#### INFORMATIONS OSD

Définit la période pendant laquelle les renseignements OSD s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran. L'information OSD s'affichera lorsque le signal d'entrée est changé.

L'information OSD demeurera à l'écran avec la sélection {ARRÊT}.

Les options sont : {ARRÊT, 3 SEC. ~ 10 SEC.}.

#### INFOS MONITEUR

Affiche l'information sur votre écran, y compris le REFERENCE MODELE et le N° DE SÉRIE.

#### IDENT. DU MONITEUR

Réglez l'identification du moniteur pour contrôler l'écran via la connexion RS232C. Chaque écran doit avoir un numéro d'identification unique lorsque plusieurs ensembles d'écran sont connectés.


## COMMANDE REGISTRE

Sélectionnez le mode de fonctionnement de la télécommande.

- **{NORMAL}** – Tous les écrans peuvent être actionnés par la télécommande.
- **{VERROUILLÉ}** – Verrouille la fonction télécommande de cet écran. Pour déverrouiller, appuyer et maintenir la touche **[DISPLAY]** (écran) sur la télécommande pendant 5 (cinq) secondes.

## TILING


Avec cette fonction, vous pouvez créer un seul grand écran matriciel (mur vidéo) avec jusqu'à **25** jeux d'écrans (jusqu'à **5 ensembles** chacun aux positions verticales et horizontales).



### Exemple : Écran matriciel 2 x 2 (4 écrans)

H MONITORS = 2 écrans


V MONITORS = 2 écrans



### Exemple : Écran matriciel 5 x 5 (25 écrans)

H MONITORS = 5 écrans

V MONITORS = 5 écrans



- **H MONITORS** - Sélectionnez le nombre d'écrans sur le côté horizontal.
- **V MONITORS** - Sélectionnez le nombre d'écrans sur le côté vertical.
- **POSITION** - Sélectionnez la position de cet écran sur l'écran matriciel.
- **FRAME COMP.** - Sélectionnez la marche ou l'arrêt de la fonction de compensation de cadre. Si cette fonction est activée, l'écran ajuste l'image pour compenser la largeur de la monture d'affichage afin d'afficher correctement l'image.

- **ENABLE** : Sélectionnez pour activer ou désactiver la fonction de tiling. Lorsque cette fonction est activée, l'écran appliquera les réglages dans **{H MONITORS}**, **{V MONITORS}**, **{POSITION}**, et **{FRAME COMP.}**.

REMARQUES : il est possible de configurer le mode MOSAÏQUE individuellement pour chaque entrée.

## DÉLAI MISE SOUS TENSION


Sélectionnez le temps de délai du mode de mise sous tension lorsque l'appareil est mis en marche manuellement ou automatiquement. Ce paramètre est utile pour masquer les messages de démarrage et pour alimenter les périphériques connectés à des moments différents.

Les options sont : **{ARRÊT}**, **{2 SEC.}**, **{4 SEC.}**, **{6 SEC.}**, **{8 SEC.}**, **{10 SEC.}**, **{20 SEC.}**, **{30 SEC.}**, **{40 SEC.}**, **{50 SEC.}**.

## RESET CONFIG2


Réinitialise tous les paramètres du menu **CONFIGURATION2** aux valeurs pré-réglées en usine.

## Menu CONFIG3



## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE


Réglez pour réduire l'énergie automatiquement.



- **{RGB}** - Sélectionnez **{MARCHÉ}** pour laisser cet écran passer en mode "minuterie de veille" lorsqu'aucun signal n'est détecté par le mode graphique HDMI sur les entrées **HDMI**, **DVI-D** ou **PC** après 30 secondes.
- **{VIDEO}** – Sélectionnez **{MARCHÉ}** pour laisser cet écran passer en mode d'économie d'énergie lorsqu'aucun signal n'est détecté sur les entrées Vidéo ou YPbPr après 30 minutes.


## STATUT DE LA CHALEUR

Cette fonction vous permet de vérifier l'état thermique de l'écran à tout moment.



## ÉCONOMISEUR ÉCRAN

Choisissez d'activer les fonctions d'économiseur d'écran pour réduire le risque de "rémanence d'image".



- **{VENTILATEUR}** - Sélectionnez **{MARCHE}** pour que le ventilateur demeure actif en tout temps. Sélectionnez **{AUTO}** pour activer ou désactiver le ventilateur selon la température de l'écran.

REMARQUES :

- L'option par défaut **{AUTO}** démarrera le ventilateur si une température de **65 °C (152 °F)** est atteinte, et continuera de fonctionner pendant **30 minutes** après être refroidi à une température de **62 °C (144 °F)**.
- Un message d'alerte de température apparaîtra à l'écran une fois que la température atteint **79 °C**. Toutes les touches de fonction sauf la touche **[Power] (Marche)** seront désactivées.
- Lorsque la température atteint **80 °C (176 °F)**, l'alimentation de l'écran s'éteindra automatiquement.
- **{LUMINOSITÉ}** - Sélectionnez **{MARCHE}** et la luminosité de l'image sera réduite à un niveau approprié, et le réglage de la luminosité dans le menu "image" ne sera plus disponible.
- **{MOUVEMENT}** – Sélectionnez l'intervalle de temps (**{10 ~ 900}** secondes / **{ARRÊT}**) pour légèrement augmenter la taille de l'image et déplacer la position des pixels dans quatre directions (haut, bas, gauche ou droite).


## COULEUR BORDURE CÔTÉ

Règle la luminosité des zones noires affichées sur les deux côtés des images 4:3.

## RESET CONFIG3

Réinitialise tous les paramètres du menu **CONFIG3** aux valeurs pré-réglées en usine.

## Menu OPTION AVANCÉE



### SWITCH MODE


Sélectionner le temps pour le changement d'entrée à **{NORMAL}** ou **{RAPIDE}**.

REMARQUE : La sélection de **{RAPIDE}** peut causer un léger bruit.

### SELECTION ENTREES

Sélectionnez le mode pour afficher le signal HDMI ou DVI en fonction de leur format de signal selon leur appareil source.

- **{MODE DVI}**: Utilisé pour le signal DVI-D.
  - Sélectionnez **{DVI-PC}** lorsque l'appareil source est un PC.
  - Sélectionnez **{DVI-HD}** lorsque l'appareil source est un appareil vidéo.
- **{SIGNAL HDMI}**: Utilisé pour le signal HDMI.
  - Sélectionnez **{LIMITE}** lors de l'affichage du signal qui utilise 16 à 235 niveaux des 256 niveaux pour chacun des R, G, B.
  - Sélectionnez **{FULL}** lors de l'affichage du signal qui utilise tous les 256 niveaux (du niveau 0 à 255).



### SYSTÈME DE COULEUR

Sélectionnez le système de couleur selon votre format d'entrée vidéo.

Les options sont : **{AUTO}** / **{NTSC}** / **{PAL}** / **{SECAM}** / **{4.43NTSC}** / **{PAL-60}**.

REMARQUE : Cet item n'est fonctionnel que pour les entrées **VIDÉO** seulement.

## MODE DE BALAYAGE

Modifie la zone de l'image de l'écran.

- **{SUR-BALAYAGE}** – Affiche d'environ 95 % de la taille originale de l'image. Les autres zones entourant l'image seront coupées.
- **{SOUS-BALAYAGE}** – Affiche l'image dans sa taille originale.

REMARQUE : Cet item n'est fonctionnel que pour les entrées de synchronisation vidéo **HDMI** seulement.

## CONTRÔLE SERIE


Sélectionnez le port de contrôle réseau.

Les options sont : **{RS-232C}** / **{LAN}**.

REMARQUE : Si **{LAN}** est sélectionné, **{RS-232C}** ne sera pas activé, même si un câble est connecté, et vice versa.

## LAN SETTING

Assignez **{IP ADDRESS}**, **{SUBNET MASK}** et **{DEFAULT GATEWAY}** pour l'écran.



- DHCP – Choisir d'activer ou de désactiver la fonction DHCP. Si la fonction est activée, l'écran se verra attribuer une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut automatiquement. Si la fonction n'est pas activée, vous serez invité à entrer la valeur suivante manuellement. Enfin, appuyez sur la touche **[SET] (set)** pour stocker et sauvegarder les valeurs choisies.

## INITIAL INPUT

Sélectionnez la source d'entrée que vous voulez que l'écran amorce à chaque fois qu'il est allumé.

## CALIBRATION DATA SAVE

Sauvegardez à tout moment les données du calibrage des couleurs exécuté et réglé par l'utilisateur.

## CALIBRATION DATA LOAD

En lisant ces données, PD rétablira les données effectives au moment de l'exécution et du réglage des données du calibrage des couleurs par l'utilisateur.

Remarque : Les éléments suivants correspondent aux données enregistrées et chargées par CALIBRATION DATA SAVE et LOAD.


- Le réglage de la balance des blancs de chaque « TEMPÉRATURE COULEURS » (3000K à 10000K, et NATIF, USER (PERSONNALISÉ))
- Les données « LUMINOSITÉ » lorsque le mode image est en mode STANDARD

- Les données GAMMA pour chaque courbe GAMMA.

## RÉINIT. OPTION AVANCÉE

Réinitialise tous les paramètres du menu **OPTION AVANCÉE** aux valeurs pré-réglées en usine.


1. Appuyez sur la touche **[SET] (set)** pour entrer dans le sous-menu.
2. Appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner **{OUI}**, puis appuyez sur la touche **[SET] (set)** pour réinitialiser.



## PRÉRÉGLAGE USINE

Réinitialise tous les paramètres dans les menus OSD de **{IMAGE}**, **{ÉCRAN}**, **{AUDIO}**, **{CONFIG1}**, **{CONFIG2}**, **{CONFIG3}**, et **{OPTION AVANCÉE}** aux valeurs d'usine pré-réglées.

1. Appuyez sur la touche **[SET] (set)** pour entrer dans le sous-menu.
2. Appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner **{OUI}**, puis appuyez sur la touche **[SET] (set)** pour réinitialiser.





# Mode d'entrée

## Résolution PC :

Résolution standard	Résolution active		Taux de rafraîchissement	Fréquence d'horloge	Rapport d'aspect	Mode mise en veille
	Pixels H	Lignes V				
VGA	640	480	60 Hz	25,175 MHz	4:3	Video Graphic Array (VGA)
		480	72 Hz	31,5 MHz		
		480	75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33,75 MHz	16:9	Wide Video Graphic Array
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	Super VGA
		600	75 Hz	49,5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	Extended Graphic Array (EGA)
		768	75 Hz	78,75 MHz		
WXGA	1280	768	60 Hz	79,5 MHz	5:3	Wide XGA
WXGA	1280	800	60 Hz	79,5 MHz	16:10	Wide XGA
SXGA	1280	960	60 Hz	108 MHz	4:3	Super XGA
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
WXGA	1366	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148,5 MHz	16:9	HD1080

## Résolution SDTV :

Résolution standard	Résolution active		Taux de rafraîchissement	Fréquence d'horloge	Rapport d'aspect	Mode mise en veille
	Pixels H	Lignes V				
480i	720	480	29,97 Hz	13,5 MHz	4:3	NTSC modifié
480p			59,94 Hz	27 MHz		Standard
576i	720	480	25 Hz	13,5 MHz	4:3	PAL modifié
576p			50 Hz	27 MHz		Standard

## Résolution HDTV :

Résolution standard	Résolution active		Taux de rafraîchissement	Fréquence d'horloge	Rapport d'aspect	Mode mise en veille
	Pixels H	Lignes V				
720p	1280	720	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Normalement mode DVB
			60 Hz			
1080i	1920	1080	25 Hz	74,25 MHz	16:9	Normalement mode ATSC
			30 Hz			
1080p	1920	1080	50 Hz	148,5 MHz	16:9	Normalement mode ATSC
			60 Hz			

- La qualité du texte du PC est optimale en mode 1080 HD (1920 x 1080, 60 Hz).
- L'écran de votre PC peut être différent en fonction de la fabrication (et de votre version de Windows).
- Consultez le mode d'emploi de votre PC pour des informations sur la connexion de votre PC à un moniteur.
- Si un mode de sélection de fréquences verticales et horizontales existe, sélectionnez 60 Hz (vertical) et 31,5 KHz (horizontal). Dans certains cas, des signaux anormaux (tels que des bandes) peuvent apparaître sur l'écran lorsque le PC est éteint (ou si l'ordinateur est débranché). Si c'est le cas, appuyez sur la touche **[INPUT] (entrée)** pour passer en mode vidéo. Assurez-vous également que le PC soit branché.
- Lorsque les signaux synchrones horizontaux semblent irréguliers en mode RGB, vérifiez le mode d'économie d'énergie du PC ou les connexions des câbles.
- Le tableau des paramètres d'affichage conforme aux normes IBM / VESA, et basé sur l'entrée analogique.
- Le mode de prise en charge DVI est considéré comme identique au mode de support PC.
- La meilleure condition pour la fréquence verticale de chaque mode est de 60 Hz.

# Nettoyage et dépannage

## Nettoyage

---

### Prudence lors de l'utilisation de cet écran

- Ne pas approcher les mains, le visage ou objets près des trous de ventilation de cet écran. Le dessus de l'écran est habituellement très chaud en raison de la température élevée de l'air d'évacuation s'échappant des trous de ventilation. Des brûlures ou blessures personnelles peuvent survenir si des parties du corps sont trop proches. Si vous placez des objets près du dessus de l'écran, ceux-ci, pourraient être abîmés par la chaleur, ainsi que l'écran lui-même.
- Assurez-vous de débrancher tous les câbles avant de déplacer l'appareil. Si vous déplacez l'appareil avec ses câbles, ceux-ci peuvent être endommagés et par conséquent, causer un incendie ou des chocs électriques.
- Débranchez la fiche d'alimentation du mur comme mesure de sécurité avant d'effectuer le nettoyage ou des réparation.

### Directives de nettoyage du panneau avant

- L'avant de cet écran a reçu un traitement spécial. Essayez la surface en utilisant seulement un chiffon de nettoyage ou un chiffon doux, non pelucheux.
- Si la surface se salie, trempez un chiffon doux, non pelucheux dans une solution de détergent doux. Essorez le chiffon pour enlever l'excès de liquide. Essayez la surface de l'écran pour enlever la saleté. Ensuite, utilisez un chiffon sec du même type pour assécher.
- Ne pas égratigner ou frapper la surface de l'écran avec les doigts ou objets rigides.
- Ne pas utiliser de substances volatiles telles que les pulvérisateurs, solvants ou diluants.

### Directives de nettoyage du boîtier









- Si le boîtier est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface devient très sale, trempez un chiffon doux, non pelucheux dans une solution de détergent doux. Essorez le chiffon pour retirer le plus de liquide possible. Essayez le boîtier. Utilisez un autre chiffon sec pour essuyer jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Ne pas permettre à de l'eau ou à du détergent de venir en contact avec la surface de l'écran. Si de l'eau ou de l'humidité pénètre dans l'appareil, des problèmes de fonctionnement, risques et chocs électriques peuvent survenir.
- Ne pas égratigner ou frapper le boîtier avec les doigts ou objets rigides.
- Ne pas utiliser de substances volatiles telles que les pulvérisateurs, solvants ou diluants sur le boîtier.
- Ne pas placer aucun objet en caoutchouc ou en PVC près du boîtier pendant des périodes de temps prolongées.




# Dépannage

Avant d'appeler le service de dépannage, l'on doit identifier les symptômes et effectuer les vérifications simples indiquées ci-dessous.

Symptôme	Cause possible	Solution
<b>Aucune image n'apparaît</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le cordon d'alimentation est débranché.</li> <li>2. L'interrupteur principal à l'arrière de l'écran n'est pas allumé.</li> <li>3. L'entrée sélectionnée n'a pas de connexion.</li> <li>4. L'écran est en mode veille.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez le cordon d'alimentation.</li> <li>2. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation soit allumé.</li> <li>3. Connectez un signal de connexion sur l'écran.</li> </ol>
<b>Des interférences sont affichées à l'écran ou du bruit audible se fait entendre</b>	Causés par des appareils électriques ou des lampes fluorescentes à proximité.	Déplacez l'écran à un autre endroit pour voir si les interférences diminuent.
<b>La couleur est anormale</b>	Le câble de signal n'est pas connecté correctement.	S'assurer que le câble de signal est correctement fixé à l'arrière de l'écran.
<b>L'image est déformée avec des motifs anormaux</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le câble de signal n'est pas connecté correctement.</li> <li>2. Le signal d'entrée est au-delà des capacités de cet écran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S'assurer que le câble de signal est correctement fixé.</li> <li>2. Vérifiez la source du signal vidéo pour voir si elle est au-delà de la portée de cet écran. Vérifiez les spécifications de l'écran à la section sur les spécifications.</li> </ol>
<b>Après avoir changé la source d'entrée ou le signal, l'image n'est pas affichée correctement.</b>	La réception du signal de l'image ne se fait pas correctement.	Sélectionnez d'abord une autre source d'entrée, puis revenir à la source d'entrée initiale.
<b>L'image affichée ne remplit pas complètement l'écran</b>	Le mode zoom n'est pas correctement réglé.	Utilisez le mode zoom ou la fonction de zoom personnalisé dans le menu d'écran pour régler l'affichage géométrique et les paramètres temps-fréquence.
<b>Son audible, mais pas d'image</b>	Mauvais branchement du câble de signal source.	S'assurer que les entrées vidéo et audio sont bien connectées.
<b>Image à l'écran mais pas de son</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mauvais branchement du câble de signal source.</li> <li>2. Le volume est réglé au minimum.</li> <li>3. [La fonction <b>[MUTE] (SOURDINE)</b> est activée.</li> <li>4. Aucun haut-parleur externe n'est branché.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S'assurer que les entrées vidéo et audio sont bien connectées.</li> <li>2. Appuyez sur <b>[+]</b> (<b>augmenter volume</b>) ou <b>[-]</b> (<b>baisser volume</b>) pour entendre les sons.</li> <li>3. Désactivez la fonction <b>SOURDINE</b> en appuyant sur la touche <b>[MUTE] (sourdine)</b>.</li> <li>4. Connectez des haut-parleurs externes et réglez le volume à un niveau approprié.</li> </ol>
<b>Certains éléments de l'image ne s'allument pas</b>	Certains pixels de l'écran ne s'allument pas.	Cet écran est fabriqué en utilisant une technologie de très haute précision : Cependant, certains pixels de l'écran peuvent ne pas s'afficher. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.
<b>Des images rémanentes sont encore visibles à l'écran après que celui-ci soit éteint. (Parmi les images fixes possibles citons les logos, les jeux vidéo, les images informatiques, et les images affichées en mode normal 4:3)</b>	Une image fixe est affichée pendant une période prolongée.	Ne pas laisser une image fixe affichée pendant une période prolongée, car cela peut causer une image rémanente qui reste à l'écran.

Symptômes		Vérifications
Image	Son	
 Interférence	 Son bruyant	Appareils électriques Voiture / motocyclettes Lampes fluorescentes
 Image normale	 Aucun son	Volume (Vérifiez si la fonction de sourdine a été activée par la télécommande.)
 Aucune image	 Aucun son	Non branché dans la prise CA Pas allumé Réglage de la LUMINOSITÉ DE L'IMAGE / du volume (Vérifiez en appuyant sur le bouton ALIMENTATION de l'écran ou de la télécommande.)
 Aucune image	 Son normal	S'il y a une entrée de signal avec un système de format de couleur ou de fréquence non-applicable, seule l'indication du terminal est affichée.
Aucune fonction de la télécommande ne fonctionne.		Vérifiez si les piles sont complètement épuisées et, sinon, qu'elles sont correctement insérées. Vérifiez si le capteur de la télécommande est exposé à une lumière extérieure ou une forte lumière fluorescente. Vérifiez si la télécommande est spécialement conçue pour être utilisée avec l'appareil. (L'appareil ne peut pas être contrôlé par une autre télécommande.)
L'appareil émet parfois un son de craquement.		S'il n'y a rien d'anormal avec l'image ou le son, il s'agit du son du boîtier qui subit de très légères contractions en réponse aux changements de la température ambiante. Ceci n'occasionne pas d'effets nuisibles sur la performance ou autres aspects de l'appareil.
Le dessus ou le bas de l'image à l'écran est coupé lors de l'utilisation de la fonction zoom.		Régalez la position de l'image à l'écran.
Les zones au dessus et au bas de l'écran où il manque des images apparaissent lors de l'utilisation de la fonction zoom.		Lorsque vous utilisez un logiciel vidéo (tel qu'un programme de format cinéma) avec un écran plus large que celui du mode 16:9, des zones blanches et séparées de l'image se forment au haut et au bas de l'écran.
L'appareil émet des sons.		Lorsque l'appareil est allumé, celui-ci émet un son : Ceci est normal et n'indique pas un mauvais fonctionnement.
Certaines parties de l'appareil s'échauffent.		Même lorsque la température de certaines parties des panneaux avant, supérieur et arrière augmente, ces hausses de température ne posent pas de problème en termes de performance ou de qualité.
L'appareil s'éteint automatiquement de façon inattendue.		Vérifiez les réglages de "PROGRAMMATEUR ARRÊT" et "ÉCONOMIE D'ÉNERGIE". Ceux-ci peuvent être activés (voir la page 26, 28).
Cet écran ACL utilise un traitement d'image spécifique. D'où un léger décalage se produisant entre l'image et le son, en fonction du type de signal d'entrée. Cependant, ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.		

Symptômes	Vérifications
Il y a un délai avant que l'image n'apparaisse.	L'appareil traite numériquement les divers signaux pour reproduire des images esthétiquement agréables. Par conséquent, il faut parfois quelques minutes pour que l'image apparaisse lorsque l'appareil a été mis sous tension, lorsque l'entrée a été changée.
Les bords de l'image scintillent.	En raison des caractéristiques du système utilisé pour piloter le panneau, les bords peuvent sembler scintiller dans les parties à mouvement rapide des images : Ceci est normal et n'indique pas un mauvais fonctionnement.
Il peut y avoir des taches rouges, bleues, vertes et des points noirs sur l'écran.	Ceci est une caractéristique des écrans à cristaux liquides et ne constitue pas un problème. L'écran à cristaux liquides est fabriqué avec une technologie de très haute précision procurant des détails fins de l'image. Occasionnellement, quelques pixels non actifs peuvent apparaître sur l'écran sous forme de points fixes rouges, bleus, verts ou noirs. Prendre note que ceci n'affecte pas les performances de l'écran ACL.
 <p>La rémanence d'image apparaît</p>	La rémanence d'image peut se produire. Si une image fixe est affichée pendant une période prolongée, l'image peut rester sur l'écran. Cependant, elle disparaîtra après un moment. Ceci n'est pas considéré comme un mauvais fonctionnement.

# Spécifications techniques

## Affichage :

Item	Spécifications
Taille de l'écran	47" ACL
Taille de l'écran actif	46,96 pouces (1192,87 mm) diagonal
Rapport d'aspect	16:9
Nombre de pixels	1920 (H) x 1080 (V)
Pixellisation	0,5415 (H) x 0,5415 (V) [mm], 0,0213 (H) x 0,0213 (V) [pouce]
Couleurs affichables	10 Bit (D), 1,06 milliard de couleurs
Luminosité (typique)	500 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste (typique)	1400:1
Angle de vision	Haut 89 / Bas 89 / Gauche 89 / Droit 89 ( typ ) @ CR > 10
Durée de vie de la dalle	60 000 hr (typique)
Traitement de surface	Antireflet

## Terminaux d'entrée / sortie :

Item	Spécifications
Sortie haut-parleur	Haut-parleur externe 10 W + 10 W (8 Ω)
Entrée audio	Prise RCA x 2 3,5 mm stéréo x 1 0,5 V [rms] (Normal) / 2 Canaux (G+D)
Sortie audio	Prise RCA x 2 0,5 V [rms] (Normal) / 2 Canaux (G+D)
RS232C	Prise D-Sub x 2 (9 broches) TXD + RXD (1:1)
RJ-45	Prise RJ-45 x 1 (8 broches) 10/100 Port LAN
Entrée HDMI	Prise HDMI x 1 (Type A) (18 broches) Vidéo : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p Audio : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz / 2 Canaux (G+D) Prend en charge LPCM seulement
Entrée DVI-D	Prise DVI-D MAX : 1920 x 1080 / 60 Hz (WUXGA)
Sortie DVI-I	Prise DVI-I Traverse de l'entrée DVI-D
Entrée PC	Prise D-Sub x 1 (15 broches) RVB analogique : 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V : TTL (2,2 kΩ), SOG : 1 V [p-p] (75 Ω) MAX : 1920 x 1080 / 60 Hz (WUXGA)
Entrée composant	Prise BNC x 3 Y : 1 V [p-p] (75 Ω), Pb : 0,7 V [p-p] (75 Ω), Pr : 0,7 V [p-p] (75 Ω) MAX : 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Entrée composite	Prise BNC x 1 (partagée avec le composant Y) Vidéo : 1 V [p-p] (75 Ω) MAX : 480i, 576i

## Général :

Item	Spécifications
Alimentation	110 - 127 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique (Max)	160 W
Consommation électrique (mode veille)	< 0,5 W
Consommation électrique (économie)	< 2 W
Dimensions [L x H x P]	1044,88 x 590 x 108,8 mm (41,15" x 23,23" x 4,28")
Poids	25 kg (55 lbs)

## Conditions d'exploitation :

Item	Spécifications
Température	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
Humidité	10 ~ 90 % RH (pas de condensation)
Altitude	0 ~ 2.000 m

**Dossier client**

Le numéro du modèle et le numéro de série de ce produit se trouvent sur le panneau arrière. Vous devez noter ce numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous et conserver ce mode d'emploi et votre reçu d'achat comme preuve permanente de votre achat afin de faciliter l'identification en cas de vol ou de perte, et pour les services de garantie.

Numéro de modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

© Panasonic Corporation 2014

---

**Panasonic Solutions Company**

Unit of Panasonic Corporation of North America

**Executive Office :**

Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490 U.S.A

**Panasonic Canada Inc.**

5770 Ambler Drive  
Mississauga, Ontario  
L4W 2T3