

## 关于新功能及补充说明

- 本文件说明如何设置新功能。建议阅读这些说明，同时参阅本产品的使用说明书。
- 本说明书中，型号中的一部分有可能省略。
- 本说明书的对象为以下型号。

WV-X8570NH

本产品通过软件版本升级具备了以下新功能和规格。

### • 4.00版软件

	功能	页面	页码
1	改善日期/时间和画面内文字的易读性	基本-基本	2
2	设置初始值的更改		3

## 1. 改善日期/时间和画面内文字的易读性

(使用说明书 操作设置篇 进行本机基本设置的[基本] - 进行基本设置的[基本])

为改善日期/时间和画面内文字的易读性, [OSD]-[字符大小]中增加了“100%”。



### [OSD] - [字符大小]

选择日期和时间的字符大小, 以及图像中显示的文本。

- **100%\***: 分辨率低于VGA时, 将字符大小放大到150%显示。分辨率高于VGA时, 以标准大小显示。
- **100%**: 以标准大小显示。
- **150%**: 以标准大小的 150%显示。
- **200%**: 以标准大小的 200%显示。

初始值: 100%\*

### 重要事项

- 如果[日期/时间位置]和[摄像机标题位置]的设置不同, 帧率可能比设置值低。
- 如果[日期/时间位置]和[摄像机标题位置]的设置不同, 根据[字符大小]设置和所用字符数, 字符可能错误显示或重叠。设置完成后, 确认“实时”页面上的结果。
- 如果为[字符大小]选择“150%”或“200%”, 帧率可能比指定值低。
- 因[字符大小]的设置和字符数、[图像旋转]的设置和图像的分辨率不同, 字符可能会断开。请在确认显示结果后使用。

### 注:

- “叠加显示”设置为“开”时, 无法将“字符大小”设置为“150%”或“200%”。

## 2. 设置初始值的更改

更改了以下设置项目的初始值。

页面	设定项目	变更前	变更后
基本-基本	日期/时间显示格式	DD/MM/YYYY	YYYY/MM/DD
视频/音频-视频	拍摄模式	800万像素 [16:9] (15fps 模式)	800万像素 [16:9] (12.5fps 模式)
视频/音频-视频	因特网模式 (over HTTP)	开	关
视频/音频-视频	帧率*	15fps	12.5fps
视频/音频-画质	超级动态以外	关	开
视频/音频-画质	光量控制模式	ELC	室内场景 (50Hz)
视频/音频-画质	最长曝光时间	最大1/30s	最大1/25s